

RF GARAJ AÇICI TRAFOLU ALICI

RF Garaj Açıcı Trafolu Alıcı; kepenk, garaj ve otomatik kapı uygulamalarında güvenilir motor kontrolü, ayarlanabilir çalışma süreleri ve IP67 koruma sunar.

Giriş

230 V AC

Kontak Çıkışı

2 x 16 A

RF Frekansı

433,92 MHz

Koruma

IP67

Ürün İç Yapısı ve Bağlantı Noktaları



Öne Çıkan Özellikler

- 230 V AC tek faz giriş
- 2 x 16 A röle kontak çıkışı
- 150 - 275 V AC çalışma aralığı
- 433,92 MHz RF frekansı
- 42 kumanda hafızası, opsiyonel 1000 adet
- Otomatik ve manuel çalışma modu
- Butonla açma zamanı ve bekleme süresi ayarı
- Dip switch ile motor yönü seçimi
- IP67 koruma sınıfı
- 2 yıl garanti

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	RF GARAJ AÇICI TRAFOLU ALICI
Giriş Voltajı ve Frekansı	230 V AC Tek Faz 50 - 60 Hz
Çıkış Voltajı / Frekansı ve Kontak Çıkışı	230 V AC Tek Faz 50 - 60 Hz / 2 x 16 A maksimum röle kontak çıkışı
Şebeke Çalışma Aralığı	150 - 275 V AC
RF Frekansı	433,92 MHz
Garanti	2 YIL
Kumanda Tanıtma Adedi	42 Ad. (Opsiyonel 1000 kumandaya kadar)
Kod Sistemi	Fix Kod
Net Ağırlık	600 gr
Ölçüler (Boy x En x Yükseklik)	170 x 143 x 57 mm
Kullanım Alanları	Kepenk, garaj, garaj kapıları, otomatik kapılar
Koruma	IP67
1. Ayar Kontrolü	Açma zaman ayarı (buton ile)
2. Ayar Kontrolü	Bekleme süresi (buton ile)
Çalışma Modları	Otomatik Mod / Manuel Mod
Motor Yönü	Dip switch ile motor yönü seçimi