

EX-EN MAGIC TRAFOLU ALICI

230 V AC girişli, 1 motor çıkışlı RF alıcı kontrol ünitesi.

Kepen, panjur, garaj kapısı ve otomatik kapı uygulamaları için tasarlanmıştır.



Giriş
230 V AC

Kontak Gücü
2 x 10 A

RF Frekansı
433,92 MHz

Kumanda Hafızası
42 Ad.

Kontrol

1 motor çıkışlı

Çalışma Şekli

2 yönlü motorlarda kullanılır.

Koruma

Sadece iç mekan uyumludur.

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	EX-EN MAGIC TRAFOLU ALICI
Kontrol	1 MOTOR ÇIKIŞLI
Giriş Voltajı ve Frekansı	230 V AC Tek Faz 50 - 60 Hz
Çıkış Voltajı ve Kontak Gücü	230 V AC / 2 x 10 A (Maksimum kontak gücü)
RF Frekansı	433,92 MHz
Çalışma Şekli	2 yönlü motorlarda kullanılır.
Çalışma Voltajı	150 - 275 V AC
Tanımlanabilir Kumanda Adedi	42 Ad.
Kod Sistemi	Fix Kod
Gösterge Ledleri	Kırmızı: Program
Net Ağırlık	144 gr / 160 gr
Ölçüleri (Boy x En x Yükseklik)	150 x 39 x 28 mm
Koruma	Sadece iç mekan uyumludur.
Kullanım Alanları	Kepenler, panjurlar, garaj kapıları, otomatik kapılar